

調理家電や暖房器具などさまざまな家電製品が使える 大容量・高出力モデル



取っ手収納で天面はフラットに
移動時の収納に便利



収納バッグ付

1年保証

CLM-TL119K



4518707304506

安全性が高く、充放電回数も多いリン酸鉄リチウム充電電池採用

● 電磁調理器や暖房機が使用できるAC1400Wの高出力モデル。防災(BCP)にも最適

● 充電電池に「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」を採用

- ・結晶構造が強固で熱安定性が高く安全
- ・自己放電率が低く長期保存が可能
- ・長期保存に対応するので災害時の備えにも最適
- ・-20℃の低温環境でも使用可能
- ・充放電回数も多く、2,000回以上の長寿命

● 出力ポート

USB-A x2	USB-A 18W x2	Type-C PD100W/27W x2	AC出力 (正弦波) x3	DC出力 x2	カーアクセサリ ソケット x1	LEDライト x1
-------------	--------------------	----------------------------	---------------------	------------	-----------------------	--------------

● ACコンセントを3ポート搭載 合計1400Wの高出力対応


ホットプレート (消費電力: 1200W) 約1.2時間	小型冷蔵庫 (消費電力: 45W) 約33時間	LEDランタン (消費電力: 10W) 約149時間	ノートパソコン (消費電力: 50Wh) 約30回分	スマートフォン (消費電力: 10Wh) 約149回分
電気毛布 (消費電力: 55W) 約27時間	ストーブ (消費電力: 800W) 約1.9時間	電動工具 (消費電力: 250W) 約6時間	扇風機 (消費電力: 50W) 約30時間	タブレット (消費電力: 30Wh) 約50回分

- 60Hz正弦波出力でパソコンなどでも使用できます。
- カーソケットも装備、カー用品の電装品にも対応
- USBポートを4ポート装備。同時充電にも対応します。
- USB PD100W出力ポートでパソコンや電動工具に対応。
- USB PD27W出力ポートはモバイルパソコンまで対応
- バッテリー残量や持続時間などは液晶パネルで表示されます。
- 大型のLEDパネル照明を搭載。夜間でも安心して使えます

● シーンに合わせた4つの本体充電方法



付属
ACアダプタ



Type-C
USB PD
USB Power Delivery

- ・デュアル急速充電対応
ACアダプター+USB PD
充電時間: 約6.5時間
- ACアダプタ単体
充電時間: 約11時間

最大充電には100W(5A)対応のType-Cケーブルが必要です。



自動車
カーソケット

付属のアクセサリソケットアダプターで自動車から充電
USB PD対応の充電器を使えばType-Cでの充電にも
対応します
充電時間: 約30時間 (12V車)



太陽光充電

別売ソーラーパネル(100W)で太陽光充電ができます。
充電時間: 約23時間 (日照時間合計)



品番: CLM-TSK109K
品名: ソーラー充電器 100W

品番/品名	CLM-TL119K / ポータブル電源 1400W
JAN	4518707304506
充電電池	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
電池容量	1,485Wh/464,000mAh(3.2V換算)
入力	USB PD 100W (Type-Cポート) DC端子(DC12V-30V/7A) ソーラーパネル用DC端子
出力(USB)	USB-A(5V/2.4A 自動認識)×2 USB-A(18W)×2 Type-C(PD100W)×1 (入出力対応) Type-C(PD27W)×1(出力専用)
出力(DC/AC)	カーソケット(12V/10A)×1/DC端子(12V/5A)×2 AC(1,400W)×3 ※周波数 (正弦波) 60Hz
本体サイズ/質量	W340×H276×D231mm/16.5Kg
付属品	ACアダプター/電源コード/収納バッグ/取扱説明書 カーアクセサリソケット用アダプター
保証期間	1年 (本体)